3007600047

AA702

Poste principal

Description

- Poste principal contrôlé par processeur avec clavier complet
- Haut-parleur et microphone intégrés
- Ne nécessite pas de serveur
- Tous les postes sont reliés en parallèle avec un câble 2 paires
- Conversations duplex
- Les conversations simplex peuvent être contrôlées avec le clavier complet du poste principal
- Montage en applique
- Montage encastré grâce au cadre à emboitement BF636
- Facilement programmable à l'aide de switch intégrés
- Un haut-parleur externe 20 Ohm peut être connecté

www.zenitel.com info@zenitel.com

Zenitel and its subsidiaries assume no responsibility for any errors that may appear in this publication, or for damages arising from the information therein. Zenitel products are developed and marketed by Zenitel. The company's Quality Assurance System is certified to meet the requirements in NS-EN ISO 9001. Zenitel reserves the right to modify designs and alter specifications without notice.

ZENITEL PROPRIETARY. This document and its supplementing elements, contain Zenitel or third party information which is proprietary and confidential. Any disclosure, copying, distribution or use is prohibited, if not otherwise explicitly agreed in writing with Zenitel. Any authorized reproduction, in part or in whole, must include this legend; Zenitel – All rights reserved.

Le poste principal AA702 dispose d'un clavier complet et d'un afficheur. Ce poste peut recevoir et émettre des appels depuis et vers tous les postes du système. Tous les appareils du systèmes sont disponibles pour ce poste. Lorsqu'il n'est pas utilisé, l'afficheur montre votre numéro de répertoire. Lors des conversations, il affiche au contraire le numéro du poste avec lequel vous communiquez. L'afficheur est également utilisé pour des informations telles que les messages d'absence, les canaux de programmes où il montre si les programmes sont activés, le temps restant lors des appels généraux ou des appels de groupe.

Le clavier sert à composer les numéros des postes allant de 10 à 49. Vous pouvez programmer la fonctionnalité d'appel direct qui vous permet de joindre les séries de numéros suivants en n'appuyant que sur un bouton d'appel : 10-19, 20-29, 30-39 ou 40-49.

Le poste principal AA702 inclut un processeur et un logiciel. Il n'a donc pas besoin d'être connecté au serveur. La programmation s'effectue via les switch situés à l'intérieur du poste. Le programme comporte un grand nombre de fonctionnalités classiques telles que les conversations en mode simplex ou duplex, les niveaux de priorité, le rappel automatique, le rappel du dernier numéro, les appels généraux, les appels de groupe, la distribution de programmes audio et le contrôle à distance d'ouverture de porte.

Le AA702 est conçu pour être utilisé dans les systèmes de surveillance Pro700 où un certain nombre d'appels sont surveillés par la salle de contrôle. 3 postes principaux peuvent servir jusqu'à 17 postes secondaires.

Le câblage est très flexible. Les postes peuvent être reliés en parallèle dans une configuration en étoile ou en bus. Généralement, un câble 3 paires torsadées est recommandé : une paire pour les conversations et les données, une paire pour la tension et une dernière pour le canal de programmes.

www.zenitel.com info@zenitel.com

Zenitel and its subsidiaries assume no responsibility for any errors that may appear in this publication, or for damages arising from the information therein. Zenitel products are developed and marketed by Zenitel. The company's Quality Assurance System is certified to meet the requirements in NS-EN ISO 9001. Zenitel reserves the right to modify designs and alter specifications without notice.

ZENITEL PROPRIETARY. This document and its supplementing elements, contain Zenitel or third party information which is proprietary and confidential. Any disclosure, copying, distribution or use is prohibited, if not otherwise explicitly agreed in writing with Zenitel. Any authorized reproduction, in part or in whole, must include this legend; Zenitel – All rights reserved.

Spécifications

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	POIDS À L'EXPÉDITION
3007600047	AA702 Master station	0,4 kg
Équipement supplémentaire :		
3007600017	BF636 Face avant pour montage encastré	
3007600016	BF635 Boîtier arrière	

www.zenitel.com info@zenitel.com

Zenitel and its subsidiaries assume no responsibility for any errors that may appear in this publication, or for damages arising from the information therein. Zenitel products are developed and marketed by Zenitel. The company's Quality Assurance System is certified to meet the requirements in NS-EN ISO 9001. Zenitel reserves the right to modify designs and alter specifications without notice.

ZENITEL PROPRIETARY. This document and its supplementing elements, contain Zenitel or third party information which is proprietary and confidential. Any disclosure, copying, distribution or use is prohibited, if not otherwise explicitly agreed in writing with Zenitel. Any authorized reproduction, in part or in whole, must include this legend; Zenitel – All rights reserved.

GÉNÉRAL

Couleur	Gris clair
Matériau	Plastique ABS
Dimensions (LxHxP)	80 x 220 x 51 mm
Afficheur	LCD 6 chiffres
Poids	0,4 kg
Tension de fonctionnement	12 - 27 VDC
Tension de fonctionnement minimale	10 VDC
Consommation	Minimum : 30 mA
	Maximum 200 mA
	Maximum avec un haut-parleur externe : 400 mA
Puissance de sortie	1 W
Distance maximale de l'alimentation pour un câble de 0,6 mm	12 VDC: 100 m
	18 VDC: 300 m
	24 VDC: 500 m
Gamme de fréquence	100 - 5000 Hz
Transmission de signaux	32 kHz ASK
Capacitance de câble	Maximum 87 nF
Connexions	Borniers à vis
Conformité CE	EN 50081-1 Radiation
	EN 50082-1 Immunité

www.zenitel.com info@zenitel.com

Zenitel and its subsidiaries assume no responsibility for any errors that may appear in this publication, or for damages arising from the information therein. Zenitel products are developed and marketed by Zenitel. The company's Quality Assurance System is certified to meet the requirements in NS-EN ISO 9001. Zenitel reserves the right to modify designs and alter specifications without notice.

ZENITEL PROPRIETARY. This document and its supplementing elements, contain Zenitel or third party information which is proprietary and confidential. Any disclosure, copying, distribution or use is prohibited, if not otherwise explicitly agreed in writing with Zenitel. Any authorized reproduction, in part or in whole, must include this legend; Zenitel – All rights reserved.